



# intAct BackUp-Power

Verschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

## BU14

Nennspannung	12V
Nennkapazität	14 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	80 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	151 x 98 x 101 mm
Gewicht	3,85 kg
Schaltung	3
Polausführung	Schraubanschluss
Bodenleiste	-



### Einsatzgebiete




## Unterstützung für die Starterbatterie

Die **intAct BackUp-Power** ist eine AGM-Zusatzbatterie, die elektrische Verbraucher wie HiFi-Anlagen oder Standheizungen zuverlässig mit Strom versorgt – ohne die Starterbatterie zu belasten. Sie ist **dreimal zyklenfester** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien und überzeugt mit **längerer Lebensdauer** sowie **erhöhter Kaltstartleistung**. Dank **absolut wartungsfreier, auslaufsicherer AGM-Technologie** kann sie in einem Winkel bis zu 45 Grad eingebaut werden. Die Batterie ist gefüllt, geladen und **sofort einsatzbereit**.


### Vorteile auf einen Blick:

- » Zuverlässige Stromversorgung für Zusatzverbraucher
- » **Dreifache Zyklenfestigkeit** im Vergleich zu Standard-Batterien
- » **Absolut Wartungsfrei & auslaufsicher** dank AGM- und VRLA-Technologie
- » **Erhöhte Kaltstartleistung & längere Lebensdauer**
- » Kann in bis zu 45° Neigung eingebaut werden
- » **Erstausrüsterqualität** für maximale Zuverlässigkeit


Maße



Schaltung 3



Polausführung Schraubanschluss



Bodenleiste -

Stand 25.10.2025